


Микросборка типа 2.155ТПЗ-1 (25-01) 6813902914кч08
 Соответствует техническим условиям 0.343.000 ТУ,
 гр. 1,8а 0.005,081 ТУ
 1,5в

Э Т И К Е Т К А

Функциональное назначение: токовый усилитель сигналов
 Схема расположения выводов (показана условно)
 Первый вывод микросборки обозначен маркировочной точкой



Масса -- не более 9 г.
 Содержание драгметаллов в 1000 шт.:
 золото — 14,93794 г
 палладий — 0,04912 г

Таблица назначения выводов

Номер вывода	НАЗНАЧЕНИЕ	Номер вывода	НАЗНАЧЕНИЕ
1	-Е	9	+Е
2	Вход 2	10	Выход 1
3	Вход 1	11	Резистор
4	Вход 4	12	-Е
5	Вход 3	13	-Е
6	+Е	14	Резистор
7	+Е	15	Корпус
8	Выход 2		

**Основные электрические параметры при $t = +25 \pm 10^\circ \text{C}$
 (данные по ТУ)**

Ток потребления от источника, мА, не более		42
Минимальный ток срабатывания, мА, не более	Вход 2 Вход 3	0,5 0,5
Ток открытых выходов, мА, в пределах	Выход 1 Выход 2	12 ÷ 16 6,0 ÷ 8,0
Ток закрытых выходов, мкА, не более	Вых. 1, вых. 2	10
Время задержки включения, мкс, не более	Вых. 1, вх. 2 Вых. 1, вх. 3 Выход 2	1,0 1,9 1,0
Время задержки выключения, мкс, не более	Вых. 1, вх. 2 Вых. 1, вх. 3 Выход 2	3,2 1,5 1,5

Количество изделий в коробке: 12 шт.
 Заводские номера: 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092
0093 0094 0095
 Дата выпуска: 19 02 92
 Представитель ОТК: _____ (штамп)
 Представитель заказчика: _____ (штамп)

_____ (подпись)
 _____ (подпись)
 Зак. 2625-2000.