


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

- 1 — вход X2
 2 — вход X3
 3 — вход X4
 4 — вход X5
 5 — вход X6
 6 — вход X7
 7 — общий



- 8 — вход X8
 9, 10 — свободные
 11 — выход расширительный Y1
 12 — выход расширительный Y2
 13 — вход X1
 14 — 5 В

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
 (при температуре $25 \pm 10^\circ\text{C}$)

Напряжение питания, В	$5 \pm 5\%$
Ток потребления при низком уровне выходного напряжения при $U_{\text{вх}}^0 = 5 \text{ В}$, $U_{\text{вых}} = 0,85 \text{ В}$, мА, не более	2,5
Ток потребления при высоком уровне выходного напряжения при $U_{\text{вх}}^0 = 0$, $U_{\text{вых}} = 0,85 \text{ В}$, мА, не более .	4
Входной ток низкого уровня, мА, не более . . .	минус 1,6
Входной ток высокого уровня, мА, не более . . .	0,04
Выходной ток высокого уровня, мкА, не более .	0,30
Выходное напряжение низкого уровня при $I_{\text{вых}} = 4 \text{ мА}$, В, не более	0,4