




Этикетка

Микросхемы типа КЭ1МБ3, КЭ1МБ3А соответствуют техническим условиям ОКД.318.011.71

„Логический элемент-ЛИ-НЕ/ШЛИ-НЕ“

Схема расположения выводов

Условная нумерация
выводов микросхемы



Ключ для начала отсчета
нумерации выводов



Масса не более 1,5 г

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем:

Золото — 19936 мг

Серебро — 2045 — мг

Палладий — 800420 мг

Таблица назначения выводов

Контакт	Цель	Контакт	Цель	Контакт	Цель
1	Вход 7	5	Вход 3	9	Вход 6
2	Вход 8	6	Ш.п.1	10	Ш.п.2
3	Выход 1	7	Вход 4	11	Выход
4	Вход 2	8	Вход 5	12	Выход
				13	Корпус

Основные электрические параметры при $t = 25 \pm 5^\circ\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквен- ное обоз- начение	Норма		Приме- чание
		не менее	не более	
Входной ток, мА ($U_{\text{пит}} = 0,00$)	$I_{\text{вх}}$	1,0	1,5	
Верхний уровень выходного напряжения, В, ($U_{\text{пит}} = 0,00$, $U_{\text{н.п.}} = 2,75$, $U_{\text{вх}} = 0,0 \pm 2\%$)	$U_{\text{в}}$	2,5	-	
Нижний уровень выходного напряжения, В, ($U_{\text{пит}} = 0,00$, $U_{\text{н.п.}} = 0,00$, $U_{\text{вх}} = 2,0 \pm 1\%$)	$U_{\text{н}}$	-	0,3	
Время задержки распростра- нения на включение, нс ($U_{\text{пит}} = 0,00$, $U_{\text{н.п.}} = 1,00$, $p = 1$)	$t_{\text{зд.р}}$	-	20	
Время задержки распростра- нения на выключение, нс ($U_{\text{пит}} = 0,00$, $U_{\text{н.п.}} = 1,00$, $p = 1$) К217АБ3 R217АБ3А	$t_{\text{зв.р}}$	-	35 45	

Место для штампа
ОТК 

9.6. АИР 1987