

СИЛИЦИЕВИ ИЗПРАВИТЕЛНИ БЛОКОВЕ

Еднофазните изправителни блокове, схема "Грец" са предназначени за употреба в радиоелектрониката, уредостроенето, промишлената автоматика, изчислителната техника, различни токозахранващи блокове и схеми с широко приложение при нормални климатични условия.

МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ СТОЙНОСТИ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ДИОДИТЕ

Тип	$U_R' \text{ max}$	$I_O' \text{ max}$	t_{avg}	$t_j \text{ max}$
	(V)	(A)	(°C)	(°C)
B2M05/3	50	3	-55 до + 155	+ 155
B2M 1/3	100	3		
B2M 2/3	200	3		
B2M05/5	50	5	-55 до + 155	+ 155
B2M 1/5	100	5		
B2M 2/5	200	5		

ОСНОВНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Тип	I_F	U_F'	U_R'	I_R'	$I_{FSM}'^*$	U_{RSM}'
	(A)	(V)	(V)	(μA)	(A)	(V)
B2M05/3	3	1,1	50	1000	45	100
B2M 1/3	3	1,1	100	1000	45	200
B2M 2/3	3	1,1	200	1000	45	400
B2M05/5	5	1,1	50	1000	80	100
B2M 1/5	5	1,1	100	1000	80	200
B2M 2/5	5	1,1	200	1000	80	400

*За не повече от 10 ms